





禪

با تنظیمات وب اینترفیس روتر تجربه بهتری از اینترنت داشته باشید

با چند کلیک ساده، از روترتان بیشترین بهره را ببرید

Wireless Router
Power
Status
WAN
WLAN
1
2
3
4
Link/Act

روتر وایرلسی که در خانه استفاده میکنید گزینههای پرکاربرد زیادی دارد که میتوانید آنها را تنظیم کنید . البته، اکثرشان مخفی هستند اما شناختن و آشنا شدن با آنها خالی از لطف نیست .

توجه داشته باشید که روترهای مختلف گزینههای متفاوتی دارند . شاید تمام گزینههایی که در زیر به آنها اشاره میشود در روتر شما وجود نداشته باشند یا در مسیرهای متفاوتی وجود داشته باشند .

مطلب پیشنهادی

I Agree ☐

دسترسی به وای فای به هر قیمتی

هیچ کاربری پیش از اتصال به وایفای عمومی مفاد آنرا مطالعه نمیکند

دسترسی به اینترفیس وب روتر

Actiontec
192.168.1.254
Wireless Setup
Firewall
Advanced Setup
Product Info
Model#: V1000H
Serial#: N/A
MAC Address:
Firmware Version: 31.30L.57
Login to make changes to your router settings
Username: admin
Password:
Forgot Password?
Login

WAN Connection Status
WAN Type: DSL
Dynamic/Static: Dynamic
Modem IP Address:
Subnet Mask: 255.255.248.0
Default Gateway: 99.199.72.1
Lease Time Remaining: 20H 25M 56S
DNS Address #1: 75.153.176.9
DNS Address #2: 75.153.176.1
Wireless
SSID: TELUS2410
Security: Enabled
Security Type: WPA2-AES
Home Network
BRW002258189259 Connected 192.168.1.82
Darlenes-iPod Inactive
Laptop Connected 192.168.1.76
android-fee2e8d... Connected 192.168.1.84
Freds-iPod Inactive
Laptop Connected 192.168.1.66

[illegible]

[illegible]

2.4GHz Wireless Settings
Network Mode:
Wireless-G Only
Network Name (SSID):
lhdevnet
Channel Width:
20MHz only
Wide Channel:
Auto
Standard Channel:
9 - 2.452GHZ
SSID Broadcast:
Auto
1 - 2.412GHZ
2 - 2.417GHZ
3 - 2.422GHZ
4 - 2.427GHZ
5 - 2.432GHZ
6 - 2.437GHZ
7 - 2.442GHZ
8 - 2.447GHZ
9 - 2.452GHZ
10 - 2.457GHZ
11 - 2.462GHZ

[illegible]

[illegible]

WIRELESS NETWORK SETTINGS :
Enable Wireless :
Always
Add New
Wireless Mode :
Repeater
Site Survey
Wireless Network Name :
dlink
(Also called the SSID)
Enable Auto Channel Scan :
Wireless Channel :
6
802.11 Mode :
Mixed 802.11n, 802.11g and 802.11b
Channel Width :
Auto 20/40MHz
Transmission Rate :
Auto
Enable Hidden Wireless :
(Also called Disable SSID Broadcast)

[illegible]

[illegible]



□□□□□□□ □□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□. □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ QoS □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ BitTorrent □□□□□□□ □□ □□ □□□□□ □□□□□ QoS □□□□□ □□□□□□□. □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□.

DNS □□□□□□□□

SETUP
ADVANCED
TOOLS
STATUS
SUPP

DYNAMIC DNS :

The Dynamic DNS feature allows you to host a server (Web, FTP, Game Server, etc...) using a domain name that you have purchased (www.whateveryournameis.com) with your dynamically assigned IP address. Most broadband Internet Service Providers assign dynamic (changing) IP addresses. Using a DDNS service provider, your friends can enter your host name to connect to your game server no matter what your IP address is.

Sign up for D-Linki¦s Free DDNS service at www.DLinkDDNS.com

Save Settings
Don't Save Settings

DDNS SETTINGS :

Enable DDNS : ☐
Server Address : << Select Dynamic DDNS server
Host Name :
Username :
Password :
Verify Password :
Status : Disabled

Helpful Hints

DDNS:
In order to use
you must first
account from o
providers in the
menu.

اگر روی کامپیوتر شما نوعی سرور نصب شده لازم است که آن کامپیوتر به اینترنت متصل باشد . از طرفی، خیلی از ISP آدرس IP استاتیک به کاربران ارائه میدهند که پیوسته در حال تغییر است . اما، DNS با تخصیص یک آدرس ویژه مانند yourcomputer.service.com به کامپیوتر شما، این مشکل را دور میزند . هر زمانیکه آدرس IP خارجی تغییر کند روتر آنرا با سرویس DNS دینامیک مقایسه میکند و آدرس IP مرتبط با کامپیوتر شما را بهروزرسانی میکند .

پورت فورواردینگ، DMZ & UPnP

DMZ HOST :

The DMZ (Demilitarized Zone) option provides you with an option to set a single computer on your network outside of the router. If you have a computer that cannot run Internet applications successfully from behind the router, then you can place the computer into the DMZ for unrestricted Internet access.

Note: Putting a computer in the DMZ may expose that computer to a variety of security risks. Use of this option is only recommended as a last resort.

Enable DMZ Host : ☐
DMZ IP Address : 0.0.0.0 << Computer Name Always

Virtual Serv
Forwarding

VPN Passt
Make sure
passthroug
you are tryi
client from
router.

Support:
VPN Passthr
function if t
being used
standards p
with the VPI

با توجه به نحوه کار NAT، روترها ترافیک ورودی را بلاک میکنند . ولی اگر نیاز به کامپیوتری دارید که نقش سرور را داشته باشد به اینگونه ارتباطات ورودی نیاز دارید .

روترها از روشهای متعددی برای فعال کردن این قابلیت استفاده میکنند . میتوانید پورتها را فوروارد کنید تا ارتباطات ورودی روی این پورتها همواره بهسوی یک کامپیوتر مشخص ارسال شوند . میتوانید از DMZ برای ارسال خودکار همه ارتباطات ورودی به یک کامپیوتر دیگر استفاده کنید . UPnP هم عموما بهصورت پیشفرض فعال است. این ویژگی به برنامهها امکان فوروارد پورتها بر اساس تقاضای داده شده را میدهد.

سرور **Network-Wide DNS** ست کنید

DYNAMIC IP (DHCP) INTERNET CONNECTION TYPE :

Use this Internet connection type if your Internet Service Provider (ISP) didn't provide you with IP Address information and/or a username and password.

Host Name : WBR-2310

MAC Address : 00 - 19 - 5b - 0c - 15 - 4f (optional)

Clone MAC Address

Primary DNS Address : 0.0.0.0

Secondary DNS Address : 0.0.0.0 (optional)

MTU : 1500

در صورت نیاز، میتوانید سرور DNS را برای کل شبکه روی روتر تغییر دهید . با این کار میتوانید parental control را روی هر دستگاه متصل به شبکه فعال کنید . علاوه بر این، میتوانید آنها را ملزم به استفاده از یک سرور DNS سریعتر کنید .

بلاک وبسایت، زمانبندی دسترسی و **Parental Controls**

Scheduling Access

Schedule Rules provides the ability to set a specific Time and Day to allow a computer on your network to access the Internet.

1. Select Device.

Select Device: Manually Enter MAC Address

Enter MAC Address:

2. Select the days of the week to allow Internet access.

A checked box signifies access allowed.

☐ SUN ☐ MON ☐ TUE ☐ WED ☐ THU ☐ FRI ☐ SAT

3. Select the time of day range from the pull down menus.

From: 12:00 PM To: 12:00 PM

با Parental Control میتوانید برخی وبسایتهای خاص یا ترافیک را بلاک کنید . حتی میتوانید زمان غیرفعال شدن دسترسی به اینترنت را کنترل کنید تا استفاده فرزندانتان از اینترنت محدود شود .

روتر را دوباره بوت کنید



Reboot Modem

To reboot the modem Click on the Reboot button

Reboot Modem:
Reboot

گاهی اوقات، بوت دوباره روتر میتواند برخی از مشکلات شبکه را حل کند . روتر را از برق بکشید یا دکمه روی آن را فشار دهید . در صفحه تنظیمات روتر هم میتوانید گزینههای را برای بوت کردن دوباره روتر پیدا کنید . در این حالت، لازم نیست که از جایتان بلند شوید .

نویسنده :
حمید_نیکروش
منبع :
howtogeek
دسته بندی:
کارگاه
تاریخ انتشار :
10:50 - 31/05/1396
برچسب:
شبکه - روتر - وب اینترفیس

نشانی
https://www.shabakeh-mag.com/workshop/9177/%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF