禪

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



SAMSUNG

باتری را درآورید یا دکمه خاموش /روشن را نگه دارید

مثل همه سیستمعاملها، آندروید هم ممکن است قفل کند و واکنش نشان ندهد. اگر آندروید کاملا فریز کرده باشد شاید دستگاه روشن باشد و مشغول کار، اما نمایشگر به دلیل قفل کردن سیستمعامل و واکنش نشان ندادن به دکمهها روشن نمیشود . برای این جور قفل کردنها لازم است تا دستگاه را «هارد ریست» کنید . این کار برق تلفن و تبلت را به طور کل قطع کرده و آن را مجبور میکند تا خاموش شده و مجدد بوت شود. روی تلفن و تبلتهایی که باتری جداشدنی دارند، شما میتوانید باتری را در آورید، حدود ده ثانیه صبر کنید و دوباره باتری را جازده و دستگاه را روشن کنید .

روی تلفن و تبلتهای با باتری غیرقابل جدا شدن که اغلب شامل دستگاههای جدید آندرویدی میشوند، شما باید دکمه خاموش/روشن را برای مدت طولانی فشار دهید و نگه دارید . اکثر اوقات این زمان ده ثانیه است ولی ممکن است مجبور باشید دکمه را حتی تا سی ثانیه یا بیشتر هم نگه دارید . این کار سبب میشود تا برق تلفن و تبلت قطع شده و مجدد بوت شود و احتمالا با این کار مشکل رفع میشود .

برگشن به تنظیمات کارخانه

در بعضی موارد، تلفن و تبلت ممکن است در حال بوت شدن یا اصطلاحا بالا آمدن باشد اما سیستمعامل آندروید فورا قفل کند و از کار بیفتد . برای حل این مشکل، آندروید این امکان را دارد تا مستقیما به بخش بازیابی بروید، بخشی که میتوانید به تنظیمات کارخانه برگردید . اگر دستگاه شما قبل از بوت شدن قفل میکند یا با مشکلات جدی مواجه است، از بخش بازیابی برای بازگرداندن تنظیمات به پیشفرض کارخانه استفاده کنید .

برای انجام این کار اول باید تلفن و تبلت را خاموش و سپس با نگه داشتن چند دکمه به طور همزمان آن را بوت کنید. ترکیب دقیق این دکمهها به نوع دستگاه شما بستگی دارد . نام دستگاه خود به همراه عبارت «Recovery Mode» را در اینترنت جستوجو کنید تا بفهمید ترکیب این دکمهها برای دستگاه شما کدامها هستند. برای مثال برای سامسونگ گلکسی اس 6 لازم است تا دکمه زیاد کردن صدا + خانه (Home) + دکمه خاموش/روشن را بفشارید .

Recovery mode

فریمویر دستگاهتان را بازیابی (Restore) کنید

اگر نرمافزار دستگاهتان آسیب دیده باشد، بازگرداندن آن به تنظیمات کارخانه ممکن است کمکی نکند . شما باید سیستمعامل آندروید را از ایمیجی که کارخانه دستگاه به شما ارائه داده بازگردانی کنید . برای مثال این اتفاق ممکن است زمانی افتاده باشد که داشتید حافظه ROM را دستکاری میکردید یا اینکه تغییراتی بنیادی در نرمافزار سیستم داده باشید . این کار بسته به دستگاهی که دارید و کارخانه سازندهاش ممکن است آسان یا سخت باشد. برای مثال گوگل، ایمیجهایِ فرمویر با امکان نصب ساده ارائه کرده که میتوانید به صورت دستی نصب کنید . برای دیگر دستگاهها در اینترنت به دنبال نام دستگاه و «reinstall firmware» یا «نصب مجدد فرمویر» بگردید تا دستورالعمل را بیابید . اگر کمی شانس بیاورید کارخانه سازنده راه سادهای برای این کار دارد .

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
checking version-bootloader...
OKAY [  0.004s]
sending 'boot' (7014 KB)...
OKAY [  0.227s]
writing 'boot'...
OKAY [  0.364s]
sending 'recovery' (7560 KB)...
OKAY [  0.244s]
writing 'recovery'...
OKAY [  0.400s]
erasing 'system'...
OKAY [  1.220s]
sending 'system' (704628 KB)...
OKAY [ 22.069s]
writing 'system'...
```

آندروید یک safe mode مخفی هم دارد که درست مثل safe mode روی ویندوز کار میکند . در این حالت آندروید هیچ برنامه ثالثی را اجرا نمیکند و فقط نرمافزار سیستمی اجرا میشود . روی بعضی دستگاهها شما فقط زمانی میتوانید وارد safe mode شوید که تلفن درحال کار باشد . روی بعضی دیگر از دستگاهها شما میتوانید تا زمانی که گوشی درحال بوت شدن است، با فشردن دکمههای مشخصی آن را به safe mode ببرد . اگر مایلید از safe mode استفاده کنید، نام دستگاه و "sade mode" را در اینترنت جستجو کنید . این راهکار زمانی اثربخش است که یک اپلیکیشن ثالث سبب قفل کردن دستگاه شما بعد از بوت میشود . این اتفاق معمولا نباید رخ دهد ولی ممکن است .

نویسنده :
حسین آقاجانی
منبع :
هاو تو گیگ
دسته بندی:
شاهراه اطلاعات
تاریخ انتشار :
19:11 - 02/03/1394

برچسب:
آندروید - دستگاههای آندرویدی - رفع عیب آندروید - اسمارتفون - تبلت

□□□□□ منبع: https://www.shabakeh-mag.com/information-feature/675