# 禪

## [redacted]




[redacted] Bluestacks App Player [redacted]

[redacted]

### [redacted]



[redacted] BlueStacks [redacted]

# [illegible]

[illegible] 2 [illegible] **Porting Android x86** [illegible]




[illegible] 7.1 [illegible] View [illegible] **Rufus** [illegible] Rufus [illegible] Yes [illegible]




[illegible] Device [illegible]




.□□□□ □□□□□□ FAT32 □□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ File System □□□ □□ □ □□□ □□□□□ □□




□□□□ □□ □□ (ISO) □□□□ □□□□ □□□ □ □□□□ □□□□ □□ Create bootable disc using □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□.



Rufus 2.12.1054

Device
ANDROID-X86 (H:) [64GB]

Partition scheme and target system type
MBR partition scheme for BIOS or UEFI

File system
Large FAT32 (Default)

Cluster size
32 kilobytes (Default)

New volume label
ANDROID-X86

Format Options
☐ Check device for bad blocks — 1 Pass
☑ Quick format
☑ Create a bootable disk using — ISO Image
☑ Create extended label and icon files

READY

2 devices found

About...
Log
Start
Close
#

برای این منظور روی آیکنی که به شکل CD است کلیک کرده و در مرحله بعد ISO Image را انتخاب کرده و سپس فایل Android x86 ISO که در ابتدای مقاله آنرا دانلود کردهاید را انتخاب کنید .

Rufus 2.12.1054
Device
ANDROID-X86 (H:) [64GB]
Partition scheme and target system type
MBR partition scheme for BIOS or UEFI
File system
Large FAT32 (Default)
Cluster size
32 kilobytes (Default)
New volume label
ANDROID-X86
Format Options
Check device for bad blocks
1 Pass
Quick format
Create a bootable disk
Create extended label and icon files
READY
About...
Log
Start
Close
2 devices found

[illegible] Start [illegible].

Rufus 2.12.1054

Device

ANDROID-X86 (H:) [64GB]

Partition scheme and target system type

MBR partition scheme for BIOS or UEFI

File system

Large FAT32 (Default)

Cluster size

32 kilobytes (Default)

New volume label

Android-x86 LiveCD

Format Options

☐ Check device for bad blocks — 1 Pass

☑ Quick format

☑ Create a bootable disk using — ISO Image

☑ Create extended label and icon files

READY

About...
Log
Start
Close

Using image: android-x86_64-6.0-r1.iso

#

پیغامی ظاهر میشود که به شما اجازه میدهد به دو روش فایل ایزو را روی حافظه فلش بنویسید . گزینه
Write in ISO Image mode را انتخاب کرده و روی دکمه Ok کلیک کنید .



ISOHybrid image detected

The image you have selected is an 'ISOHybrid' image. This means it can be written either in ISO Image (file copy) mode or DD Image (disk image) mode.
Rufus recommends using ISO Image mode, so that you always have full access to the drive after writing it.
However, if you encounter issues during boot, you can try writing this image again in DD Image mode.

Please select the mode that you want to use to write this image:

● Write in ISO Image mode (Recommended)

○ Write in DD Image mode

OK
Cancel

پیغامی ظاهر میشود که اعلام میدارد محتوای حافظه فلش فرمت خواهد شد. اگر محتوای خاصی روی حافظه
فلش ندارید گزینه Ok را کلیک کنید .

Rufus
WARNING: ALL DATA ON DEVICE 'ANDROID-X86 (H:) [64GB]' WILL BE DESTROYED.
To continue with this operation, click OK. To quit click CANCEL.
OK
Cancel


Rufus 2.12.1054
Device
ANDROID-X86 (H:) [64GB]
Partition scheme and target system type
MBR partition scheme for BIOS or UEFI
File system
Large FAT32 (Default)
Cluster size
32 kilobytes (Default)
New volume label
Android-x86 LiveCD
Format Options
Check device for bad blocks
1 Pass
Quick format
Create a bootable disk using
ISO Image
Create extended label and icon files
READY
About...
Log
Start
Close
2 devices found
#
00:00:05

```
Use the ↑(Up) and ↓(Down) arrow ke
Press [Enter] to attempt the boot

Boot mode is set to: LEGACY; Secur

LEGACY BOOT:
     M.2 PCIe SSD
     USB Storage Device
UEFI BOOT:
     Windows Boot Manager
     UEFI: PM951 NVMe SAMSUNG 256GB
     UEFI: SanDisk Extreme 0001, Pa
OTHER OPTIONS:
     BIOS Setup
     BIOS Flash Update
     Diagnostics
     Change Boot Mode Settings
```

پس از انجام اینکار و راهاندازی مجدد سیستم زمانی که سیستم را از روی حافظه فلش راهاندازی کردید تصویری شبیه شکل زیر به شما نشان داده میشود. با توجه به اینکه در نظر داریم اندروید را بدون نصب روی کامپیوتر اجرا کنیم گزینه Live CD – Run Anrdori-x86 without installation را انتخاب میکنیم .

Android-x86 Live & Installation CD 6.0-r1
Live CD - Run Android-x86 without installation
Live CD - VESA mode
Live CD - Debug mode
Installation - Install Android-x86 to harddisk
Press [Tab] to edit options
android-x86.org
android

[illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible]

## x86 ةزهجأ ىلع ةيلحملا ةكبشلا ةهجاو ليغشت

اندروید میتوانید استفاده کنید .


Google
Contacts
Play Store

در زمان کار با اندروید روی کامپیوتر شخصی به چند نکته دقت کنید . اول آنکه دستورات لمسی تاچپد لپتاپ روی اندروید قابل استفاده هستند . بهطور مثال اگر دو انگشت را به شکل همزمان روی پدلمسی قرار داده و به سمت پایین بکشید نوار مربوط به اعلانها را مشاهده میکنید . کلیک راست ماوس کاری انجام نمیدهد، در مقابل کلیک چپ ماوس نقش انگشت شما را در تعامل با صفحهنمایش گوشی بازی میکند . نگه داشتن چند لحظهای کلیک چپ ماوس نیز همانند صفحهنمایش گوشی کاربرد دارد . دکمه ویندوز صفحهکلید نقش کلید هوم را بازی میکند . در نتیجه با فشار آن به صفحه اصلی ویندوز میروید . کلیدهای کنترل صدا روی لپتاپ روی اندروید نیز قابل استفاده هستند . اگر لپتاپ شما به وبکم تجهیز شده است، وبکم نقش دوربین گوشی را بازی میکند .


Google
Power off
Contacts
Play Store

زمانی که اندروید روی کامپیوتر اجرا میشود با فشار دکمه پاور میتوانید دستوراتی شبیه به خاموش کردن دستگاه را اجرا کنید .

نویسنده :
حمیدرضا_تائبی

دسته بندی:
موبایل
کارگاه
تاریخ انتشار :
12:20 - 27/03/1397
برچسب:
اجرای اندروید روی کامپیوتر - اندروید بدون شبیه ساز - نصب اندروید روی فلش - راه اندازی کامپیوتر با اندروید

---

نشانی
□□□□:https://www.shabakeh-mag.com/mobile/13211/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%81%D9%84%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF